



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	1103A-33G
Количество цилиндров	3
RPM скорость	1500
Объем двигателя	3.30 l
Забор воздуха	Aspirated
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	684 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	27.7 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	30.4 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	7.9 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	7.1 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	5.4 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	3.9 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	2.5 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G2
Количество масла	8.3 l
Емкость антифриза в двигателе	4.4 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	16.0 kW
Тепло от выхлопных	22.0 kW
Тепло от радиатора	5.0 kW
Температура выхлопных газов	500 °C
Portata Raffreddamento	53.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.2 m³/min
Поток выхлопных газов	5.7 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	30.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	24.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	33.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	26.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	60.0 dBA

размеры и вес

Ширина	1040 mm
Длина	2260 mm
Высота	1820 mm
Вес	1140 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S0L2-P
P.R.P. Мощность	30.0 kVA
E.P. Мощность	33.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS540
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV030HD
Стандарт	160 l
Опция	70 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV030
Данные глушителя	MSR/a 50
Диаметр глушителя на выходе	60.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

